

上海桑博电子科技有限公司

中国·上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>

STR-30A 系列

微功率无线收发器

使用手册



上海桑博电子科技有限公司

TEL : +86-021-50273226 , 50807785 , 13816690692 , FAX: +86-021-50807785-807

地址：上海浦东张江高科技园区晨晖路汤臣豪园 167 号十楼

E-mail : <mailto:technology@sendbow.com>

[web:http://www.sendbow.com](http://www.sendbow.com)

上海桑博电子科技有限公司

中国·上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>

STR-30A型微功率无线收发器使用说明书

本说明书适用于STR-30A型微功率无线收发器各种规格；STR-30A型无线模块为本公司自主开发的智能型产品，本产品目前支持1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、76800bps等接口波特率，也可根据用户需求提供其他非标准接口波特率。

可以根据用户要求，通过软件设置发送波特率和信道。也可以根据客户的特殊需要在此模块基本功能的基础上定做特殊模块。

一、STR-30A型微功率无线收发器特点：

1. **微发射功率:** 最大10dbm (10mW) 的发射功率。

2. **ISM频段工作频率，无需申请频点。**

载频频率433MHz，也可提供315/868/915MHz等载频。

3. **高抗干扰能力和低误码率。**

基于FSK的调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力，在信道误码率为 10^{-2} 时，可得到实际误码率 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 。

4. **完善的通讯协议，数据实时同步。**

32字节的同步结构和完善的通讯协议使该产品更加稳定可靠。

5. **传输距离远。**

在视距情况下，测试条件在天线高度>3米时，可靠传输离距>800m。如果采用吸盘天线，在天线摆放合理的条件下，通信距离还可以达到更远。

6. **透明的数据传输。**

提供透明的数据接口，能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据（所发即所收）。

7. **多信道，多速率。**

STR-30A型模块标准配置提供8个信道满足用户多种通信组合方式的需求。STR-30A型无线收发器可同时提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、76800bps等多种通信波特率，并且无线传输速率与接口波特率一致，以满足客户设备对多种波特率的需要。公司还可以根据用户要求，通过软件设置发送波特率和通信信道。

8. **DB9串口接口方式。**

STR-30型模块只提供一个串口，DB9的RS232接口或RS485接口。

9. **支持有无校验两种数据结构**

通过跳线可选择用户数据是否带有校验位，即该模块支持8、9位两种数据结构。

10. **高速无线通讯和大的数据缓冲区。**

可1次传输无限长度的数据，用户编程更加灵活。

11. **智能数据控制，用户无需编制多余的程序**

即使是半双工通信，用户也无需编制多余的程序，只要从接口收/发数据即可，其它如空中收/发转换，网络连接，控制等操作，STR-8A型无线收发器能够自动完成。

12. **低功耗及休眠功能。**

接收电流<40mA，发射电流<60mA。

上海桑博电子科技有限公司

中国·上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>

二、STR-30A型微功率无线收发器的应用


近距离无线数据传输；
无线数据采集；
工业遥控、遥测；
自动化数据采集系统；
楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统；
POS系统；
计算机数据交换；
数字语音、数字图像；

四、订购信息：

- 1、订购型号：STR-30A型,根据通信速率不同,有7种规格,分别为:
1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 76800bps
- 2、可选配附件：90度弯角SMA天线座,直角SMA天线座,SMA天线,SMT天线,数据引线
例如：您需要订购STR-8A型无线收发器,还需要一个SZ3型的弯脚SMA天线座,还需要一个SANT307型天线,那么您的订购单项目可以填写为：STR30A+SZ3+SANT307
- 3、注意：SANT311,SANT306型天线是直接可焊在线路板上的天线,用户在使用时,不需要天线座,SANT303型天线的引线长度是可变的,标准配置长度为2米,用户如有特殊需要,可以订制。
- 4、可选配置天线参数：

型号	SANT307T	SANT307	SANT313C	SANT313	SANT310	SANT303
频率范围MHz	433+/-5	433+/-5	433+/-5	433+/-5	433+/-5	433+/-5
驻波比	<=1.5	<=1.5	<=1.5	<=1.5	<=1.5	<=1.5
输入阻抗()	50	50	50	50	50	50
增益 Gain(dBi)	3.0	3.0	3.0	2.15	2.5	2.0~4.0
型号	SANT309P	SANT311	SANT306	SANT309		
频率范围MHz	433+/-5	433+/-5	433+/-5	433+/-5		
驻波比	<=1.5	<=1.5	<=1.5	<=1.5		
输入阻抗()	50	50	50	50		
增益 Gain(dBi)	2.15	3.0	2.0	2.15		

可选配置天线型号及尺寸：



4. 无线信道、接口速率、接口参数设定：


用户在订购STR-30A型无线收发器时，请向桑博公司提供数据通信速率，数据格式，通信频率，接口方式等技术参数，

用户在使用STR-30A型无线收发器时，也可以对无线收发器的相关参数进行修改，在修改时，您需要打开STR-30A型无线收发器的后盖，直接对STR-30型无线数传模块进行设置，有关STR-30型模块的设置，请参考STR-30型无线模块的使用说明书。

6. 外形尺寸结构示意图（下图，单位：毫米）：

上海桑博电子科技有限公司

中国·上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>



配置弯型或直型SMA天线座：

七、STR-30A型的技术指标

序号	技术指标	参数	备注
1	调制方式	FSK	
2	工作频率	433.30MHz	
3	发射功率	10dBm	
4	接收灵敏度	-118dBm	
5	信道数	8信道	用户可设定
6	发射电流	60mA	
7	接收电流	40mA	
9	接口速率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800bps	用户可设定
10	接口类型	DB9/RS232	
11	工作电压	+4.5 ~ 5.5VDC	
12	工作温度	-40 ~85	
13	储存温度	-65 ~150	
14	工作湿度	10%~90%相对湿度，无冷凝	
15	外形尺寸	70mm×45.5mm×29mm (不含天线)	

上海桑博电子科技有限公司

中国 . 上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>

技术支持：

上海桑博电子科技有限公司

地址：上海浦东张江高科技园区地铁站汤臣豪园167号10楼

电话：021-50807785 , 021-50273226, 13391123210

传真：021-50807785-807

website: <http://www.sendbow.com/>

<http://www.21wan.com>

e-mail: <mailto:manager@sendbow.com>


china@21wan.com

上海桑博电子科技有限公司


中国·上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>

附：如何在计算机上利用串口调试工具调试STR系列无线数传模块：

首先，你需要一个串口调试工具软件，如果您没有，您可以从上海桑博公司网站上下载，下载地址为：www.sendbow.com/RF_module_data/UART_DEBUG.rar，下载以后，用RAR解压，双击UART_DEBUG.exe即可打开，



您如果要调试无线模块通信，需要在两台计算机上安装此调试工具，分别利用两台计算机的串口，或者在一台计算机上利用两个串口进行调试，在同一台机器上须运行两次串口调试助手，选用不同的串口。



上海桑博电子科技有限公司

中国·上海 Tel:086-21-50807785, 50273226 Fax:086-21-50807785-807 <http://www.sendbow.com>

